



## SENSOR DE POTENCIA HI018

### GENERALIDADES

El sensor de potencia **HI018 CONSULFEM** es un dispositivo que permite, mediante acopladores direccionales, determinar la potencia incidente o reflejada en una línea coaxial.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IMPEDANCIA	50 OHMS
CONECTOR DE ENTRADA	EIA 7/8 FLANGE
CONECTOR DE SALIDA	EIA 7/8 FLANGE
CONECTOR ACOPLADOR PD	BNC HEMBRA
CONECTOR ACOPLADOR PR	BNC HEMBRA
CONECTOR PESCA NO DIREC	BNC HEMBRA
DIRECTIVIDAD ACOP DIRECT	>30 dB
DIRECTIVIDAD ACOP REFLEJ.	>30 dB
POTENCIA MAXIMA ADMISIBLE	1500 W
ACOPLAMIENTO PD (NOMINAL)	47 dB
ACOPLAMIENTO PR (NOMINAL)	38 dB

### ESQUEMA DE CONEXIÓN

